ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してください。

製品紹介

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Standをお選びいただきありがとうございます。本製品は便利なスタンドを備えたモバイルバッテリーで、充電しながら給電が可能で、有線出力とワイヤレス出力を同時にサポートしています。本製品をスマート高速充電機能を備えたXiaomiスマートフォンの有線充電に使用する場合、最大33 Wで充電可能です。また、本製品は磁気ワイヤレス充電機能を備えたiPhoneに対応しています。iPhone純正MagSafe 保護ケースに対応しています。高品質のリチウムイオン電池と充放電チップを採用し、安全性、高速充電、互換性の面で優れた性能を発揮します。

安全性：本製品は過充電、過放電、過熱、短絡などの問題を防ぐため、複数の保護技術に基づいて設計されています。

高速充電：高速充電および快電をサポートし、USB-C入出力に対応しています。入力は最大30 W、出力は最大33 Wです。内蔵USB-Cケーブル／USB-Cポートは、5 V/3 A、9 V/3 A、11 V/3 A、12 V/2.5 A、15 V/2 Aの最大33 W高速充電モードに対応しています。

互換性：インテリジェントUSB充電コントローラーを内蔵し、主流のスマートフォンやデジタル機器に対応しています。



*5 W以上のBPPプロトコルに対応するスマートフォンに適しています。7.5 Wは磁気ワイヤレス充電に対応するiPhoneに適しています。10 Wはワイヤレス充電機能に対応するXiaomi 13以降のモデルに適しています。15 Wはepp 15 Wワイヤレス充電に対応するスマートフォンに適しています。

注意：ボタンはパワーバンク本体の電源オン／オフ用ではなく、表示のオン／オフ用に設計されています。パワーバンクはボタン操作をしなくても、充電と放電を自動的に検知します。

スタンドの紹介

モバイルバッテリー背面のスタンドを開くと、充電時にモバイルバッテリーをテーブルに置くことができます。最大開放角度は 80° です。



表示の紹介

本モバイルバッテリーには、バッテリー残量、充電インジケーター、ワイヤレス充電インジケーター、異常通知インジケーターなど、豊富な表示機能が搭載されています。



バッテリー残量表示ランプ：モバイルバッテリーの現在のバッテリー残量が 0%-100% の範囲で表示されます。バッテリー残量が 9% 以下になると、バッテリー残量表示ランプが点滅します。

充電インジケーター：モバイルバッテリーが充電中のときに表示されます。

ワイヤレス充電インジケーター：ワイヤレス充電中のステータスのときに表示されます。

異常通知インジケーター：モバイルバッテリーに故障があると表示されます。

ボタン使用方法

ディスプレイのステータス	ボタン操作	モバイルバッテリーのステータス
オフ	押す	ディスプレイをオンにする
オン	押す	ディスプレイをオフにする
オフ／オン	約 7 秒間長押し	システムをリセットする
	2 秒間長押し	ワイヤレス充電を有効／無効にする

他のデバイスの充電

注意：

- 本製品は、ボタンを押してオン／オフを切り替える必要はなく、自動的に他の機器を充電します。
- ボタンを押すと、本製品の残量を確認できます。
- 本製品を有線充電に使用する場合、充電速度を確保するためワイヤレス充電はデフォルトで無効になっています。ボタンを2秒間長押しするとワイヤレス充電が有効になり、有線充電とワイヤレス充電が同時に行われます。再度2秒間長押しすると、ワイヤレス充電は無効になります。
- 磁気ワイヤレス充電は常で6秒以内にワイヤレス充電機器が検出されない場合、本製品は動作を停止し、全てのインジケーターが消灯します。
- 本製品を充電している間でも、他の機器をワイヤレス充電することができます。5 V/3 A 出力の充電器を使用した場合、本製品は5 Wワイヤレス充電出力をサポートします。9 V 出力でQC2.0またはPD規格に準拠した充電器を使用した場合、本製品は5 W／7.5 W／10 W／15 W（最大）のワイヤレス充電出力をサポートします。（この状態で最大出力を確保するためには、12 V出力に対応し、出力が20 Wを超える充電器の使用を推奨します。）



マグネット式ワイヤレス充電：
本製品のワイヤレス充電パッドをスマートフォンの磁気ワイヤレス充電エリアに合わせると、ワイヤレス充電インジケーターが点灯したままになります。ワイヤレス充電インジケーターの状態とパワーバンクの状態との関係は以下の通りです。

モバイルバッテリーのステータス	ワイヤレス充電インジケーターの状態
動作中	オン
故障中	素早く点滅
停止中	オフ

充電ケーブル：USB-C ポートを介して他のデバイスを充電できます。

製品の仕様

製品名：モバイルバッテリー
型番：WPB10DZ
入力：一体型 USB-C ケーブル（入力1）5 V⎓3 A、9 V⎓3 A、12 V⎓2.5 A
USB-C（入力2）5 V⎓3 A、9 V⎓3 A、12 V⎓2.5 A
出力：一体型 USB-C ケーブル（出力1）5 V⎓3 A、9 V⎓3 A、11 V⎓3 A、12 V⎓2.5 A、15 V⎓2 A、最大 33 W
USB-C（出力2）5 V⎓3 A、9 V⎓3 A、11 V⎓3 A、12 V⎓2.5 A、15 V⎓2 A、最大 33 W
フルポート出力：5 V⎓3 A 最大 15 W
ワイヤレス出力：5 W/7.5 W/10 W/最大 15 W
有線とワイヤレスの同時出力：最大 15 W

バッテリータイプ：リチウムイオンバッテリー
入力ポート：USB-C／一体型 USB-C ケーブル
出力ポート：USB-C／一体型 USB-C ケーブル
バッテリー容量：5000 mAh 7.4 V
バッテリー定格エネルギー：37 Wh
定格容量：5900 mAh
公称電圧：5 V
動作温度：5°C-35°C
モバイルバッテリー変換率：79.7%
ワイヤレス充電距離：≤ 2 mm
動作周波数：
111-147 kHz：≤ 30 dBuA/m @ 3 m
製品寸法：108.8 × 68.9 × 20.25 mm

本モバイルバッテリーには 容量 5000 mAh のセルを2個搭載しており、合計で単一の10000 mAhのセルとほぼ同等のバッテリー容量を実現しています。
*製品寸法には一体型 USB-C ケーブルは含まれていませんが、閉じた状態のスタンドは寸法に含まれています。

ポートプロトコル

ステータス	ポート	対応プロトコル
放電	一体型 USB-C ケーブル（出力1）	PD2.0、PD3.0（PPS）
	USB-C（出力2）	BC1.2、QC2.0、QC3.0、PD2.0、PD3.0（PPS）、Apple2.4A
充電	USB-C（入力1）	PD2.0、PD3.0
	USB-C（入力2）	BC1.2、QC2.0、PD2.0、PD3.0、Apple2.4A

注意事項

- 初めて使用する際は、本製品を満充電にしてください。
- 本製品を充電する場合や他の機器を充電する場合は、適切な充電器と充電ケーブル（Xiaomiブランド製品を推奨）をご使用いただくか、内蔵ケーブルをご使用ください。
- 保護カバーを装着した機器を本製品でワイヤレス充電する際は、金属製ではなく、厚さ2 mm以下のカバーをご使用ください。
- 本製品でiPhone 12シリーズ以降のモデルを磁気ワイヤレス充電する場合、純正のMagSafe専用保護ケース以外のケースは使用せず、ケース内に他の物を入れないことを推奨します。充電効果に影響を与える可能性があります。
- Xiaomi 15およびXiaomi 15 Proを本製品でワイヤレス充電する際は、純正の磁気ワイヤレス充電対応ケースの使用を推奨します。
- 本製品はEPP 15 W対応スマートフォンのワイヤレス充電をサポートし、最大15 W の出力に対応しています。
- 本製品を充電中は無人の状態で放置しないでください。外出や長時間離れる際は、必ず電源から取り外してください。
- 本製品が満充電になった後、または他の機器を満充電した後は、速やかに充電ケーブルを抜くか、充電された機器を取り外してください。長時間接続したままにすると損傷の原因となります。
- ボタンを押しても残量表示が出ない場合、本製品が保護モードになっている可能性があります。その際は充電を試みることで復帰できる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、残量を約25%～50%にした状態で、涼しく乾燥した場所に保管してください。満充電または完全放電状態での保管は、バッテリー寿命を縮める可能性があります。
- 磁気ストリップやチップを備えたカード（IDカードや銀行カードなど）を充電器の近くや上に置かないでください。カードが破損する恐れがあります。
- 体内埋め込み型医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）は、本製品から20 cm以上離してください。医療機器に干渉する可能性があります。
- 本製品はスマート温度制御に対応しています。高速充電中に機器を頻繁に抜き差しすると、温度検知エラーが発生する場合があります。そのため、放電ポートへの頻繁な抜き差しは避け、継続的に充電することを推奨します。
- 本製品は防水仕様ではありません。液体の侵入により故障する恐れがあります。水に濡れた場合は使用しないでください。

⚠ 警告

不適切な使用は、バッテリーの故障、過熱、火災、爆発を引き起こす可能性があります。人身や財産への被害を防ぐため、以下の要件を厳守してください。

- 本製品は玩具ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 事故防止のため、お子様に本製品を使用させたり遊ばせたりしないでください。
- 本製品を充電する際は、現地の安全規格に準拠した充電器を必ず使用してください。感電やバッテリー損傷の原因となります。
- 本製品を加圧、衝撃、強い振動、液体にさらさないでください。これらはショートやバッテリー、回路の破損につながる恐れがあります。異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、適切に廃棄してください。
- バッテリーが膨張、変形、液漏れした場合、または自重が著しく低下した場合は、直ちに使用を中止し、適切に廃棄してください。
- 本製品をズボンのポケット、密閉されたバッグ、ベッドやソファの上など、放熱が妨げられる場所で充放電しないでください。衣類、枕、寝具、その他の物で覆わないようにしてください。スマートフォンなどを長時間充電する場合、場合も重ねて置かないようにしてください。放熱が妨げられる恐れがあります。
- 本製品を分解、切断、圧迫、穴あけ、短絡させないでください。また、液体、火気、ストーブやヒーターなどの熱源、または60°C（140°F）を超える環境にさらさないでください。著しく気候では、車内や直射日光下に放置しないでください。
- 本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。電池の損傷や安全上の危険を避けるため、蓋体を開けることは固く禁止されています。
- ご自身でバッテリーを交換しないでください。誤った種類のバッテリーに交換すると安全保護が無効になり、爆発や火災の原因となります。
- 使用、保管、輸送中に極端に低い気圧にさらされると、爆発や可燃性液体・ガスの漏出につながる可能性があります。
- バッテリーを家庭ゴミとして廃棄しないでください。本取扱説明書の記載内容に従って、安全に廃棄してください。
- 航空機内の安全を確保するため、関連する航空安全規則を厳守し、本製品はお必ず機内に携帯してください。荷物室に入れることはできません。搭乗後、フライト中は一切使用しないでください。

注意：本マニュアル内の製品、付属品、ユーザーインターフェースのイラストは参考用です。実際の製品や機能は、製品改良により異なる場合があります。

使用が終了した本製品の廃棄方法

Li-ion 20

本製品のバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。不要になった充電式電池は家庭ごみとして廃棄しないで、排出協力店へお持ちください。その場合、ショートの危険が高まるので、金属端子部をテープ等で絶縁してください。 排出協力店の詳細は、一般社団法人 J B R Cのホームページを御参照ください。https://www.jbrc.com/

お問い合わせ先
Xiaomi Japanカスタマーサービスセンター
フリーダイヤル：0120-767-378
受付時間：9:00-18:00（年末年始を除く）
Email：service.jp@support.mi.com
小米技術日本株式会社
東京都港区赤坂四丁目15番1号　赤坂ガーデンシティ17階
https://www.mi.com/jp

製造元：Xiaomi Communications Co., Ltd.
所在地：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
詳細については、www.mi.com をご覧ください。
説明書バージョン：V1.0